


ürün numarası: 01 027 28 99

## Vandalizme karşı dayanıklı tasarım

Temassız kızılötesi sensör yıkama tertibatı. SCHELL sıva altı WC basmalı sifon COMPACT II için. Tuvaletten çıkarken otomatik tetikleme (oda denetimi). Çift kademelideşarj. SCHELL su yönetim sistemi SWS ile ağ kurmak için uygun. SCHELL Single Control SSC üzerinden parametrelenebilir. Gerilim beslemesi SWS, güç kaynağı veya pil bölmesi üzerinden.



- Kızılötesi sensör pencereci ön panel
- Ön filtreli selenoid valf 6 V
- Otomatik meme temizleme iğneli zaman ayarlı kartuş
- Deşarj akış regülatörlü yığılma diski
- Kızılötesi sensör elektronikli montaj çerçevesi, programlanabilir
- Einstellmöglichkeiten über SWS SSC
  - Yakın refleks üzerinden programlama (Kapalı / Açık)
  - Sensör kapsama alanı (kısa / orta / uzun)
  - Çift kademelideşarj (< 45 s bekleme süresinde tasarrufdeşarj miktarı 3 l, anadeşarj miktarı 4,5 / 6 / 9 l)
  - Durgunlukdeşarjı (Kapalı / 5 - 600 s, sondeşarjdan sonra her 1 - 240 h / her 1- 240 h)
  - Enerji tasarruf modu (Kapalı / son kullanımdan sonra 1 - 254 h)
- Einstellmöglichkeiten über Nahreflex
  - Sensör kapsama alanı (kısa / orta / uzun)
  - Durgunlukdeşarjı (Kapalı / sondeşarjdan sonra her 24 h)
  - Çift kademelideşarj (< 45 s bekleme süresinde tasarrufdeşarj miktarı 3 l, anadeşarj miktarı 4,5 / 6 / 9 l)
- Werkstoff: Ön panel Paslanmaz çelik
- Oberfläche: Ön panel Fırçalanmış paslanmaz çelik
- Ön panelin boyutları: B 120 mm x H 150 mm x T 12 mm
- Gewicht: 1,11 kg/Adet
- Verpackungseinheit: 1

Makale numarası.: 01 194 00 99

veya

Makale numarası.: 03 076 00 99

veya

### SWS su yönetim sistemi ile ağ kurma için

Makale numarası.: 00 500 00 99

Makale numarası.: 00 505 00 99

Makale numarası.: 00 501 00 99

ve/veya

Makale numarası.: 00 502 00 99

ve/veya

### Şebeke işletimi

Makale numarası.: 01 315 00 99

veya

Makale numarası.: 01 582 00 99

veya

Makale numarası.: 01 583 00 99

veya

Makale numarası.: 01 570 00 99

veya

Makale numarası.: 01 571 00 99

veya

Bataryalı işletim

Makale numarası.: 01 557 00 99